

Geldwechsler MINI

Eine hohe Funktionalität, Kompaktheit und Zuverlässigkeit

Prinzip

Der Geldwechsler MINI erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich der Funktionalität, Kompaktheit und Zuverlässigkeit. VDE-gerecht angeschlossen, wechselt er Banknoten in Münzen oder Wertmarken. Über einen Geldscheinakzeptor erfolgt zunächst die Annahme von Banknoten. Danach werden die Münzen oder Wertmarken nach einem spezifisch festgelegten Wechselkurs ausgegeben. Neben der regulären Funktion als Geldwechsler sichert der Geldwechsler MINI durch eine einfache Bedienung und rationelle Wartung eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Zusätzliche Optionen erweitern den Einsatz der MTM-Wechseltechnik und ermöglichen eine individuelle und flexible Kundenkonfiguration.

Die herausragende Qualität wird durch den konsequenten Einsatz von Komponenten erreicht, die sich in der Praxis bereits durch ihre Zuverlässigkeit bewährt haben. Die Bauteile und Baugruppen entsprechen der Industrie-Norm und gewährleisten eine hohe Lebensdauer des Gerätes.

Aufbau und Funktion

Alle Baugruppen sind in einem stabilen aber ansprechenden Stahlblechgehäuse angeordnet. Die Sicherheit wird unter anderem durch das 2mm Stahlblechgehäuse (gehärtet) und der 3mm Tür mit 5-fach Baskül-Verriegelung mit Türpfalz-Labyrinth erreicht. Als Banknotenakzeptor kommt der EBA 11-SD2 von Japan Cash Machine mit Vierlagen-Akzeptanz als Standard zum Einsatz. Zwei Hopper von Azkoyen bevorraten die Wertmarken und Münzen. Der optional einsetzbare Münzprüfer von Phoenix Mecano mit optischer Prägungserkennung bietet höchste Sicherheit gegen Fremdgeld und Falsifikate.

Einsatz

Die stabile Stahlblechkonstruktion des Wechslers bietet optimale Voraussetzungen für die Gerätesicherheit. Er ist vorrangig für die Wandmontage im Innenbereich vorgesehen. Konfigurations-, Befüllungs- und Entleerungsvorgänge erfolgen über die mit einem Sicherheitsschloss und einer 4-Punkt-Verriegelung versehene Fronttür. Der eingesetzte Geldscheinakzeptor ermöglicht u.a. die Sperrung einzelner Banknoten. Er bietet die Gewähr für einen optimalen Manipulationsschutz. Eine dreifarbige LED informiert Betreiber und Kunden über die Betriebsbereitschaft und den aktuellen Gerätestatus.



Geldwechsler MINI

Technische Details

Spezifikation Geldwechsler MINI

Versorgungsspannung	230 VAC
Abmessungen	455 x 600 x 330 mm (B x H x T)
Gewicht	30 kg
Gehäuse	Stahlblech 2mm, Tür 3mm
Schnittstellen	Serielle Schnittstelle zum Statistikdruck
Geldscheinannahme	5, 10, 20, 50 Euro
Münzausgabe	0,50, 1, 2 Euro, Token (bis 10,00 Euro frei wählbar)
Kapazität	<ul style="list-style-type: none">• Geldscheine ca. 400 Stück• 1 Euro-Münzen ca. 700 Stück• 2 Euro-Münzen ca. 600 Stück (durch Hopperaufsatz sind ca. 600 Münzen zusätzlich möglich)
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none">• wahlweise 1 oder 2 Hopper• Wechselprogramm entsprechend der Münzsorten• Sperr- und Statistikfunktion• Sicherheitsstufen
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• einfache Bedienung• Statusanzeige durch 3-Farb-LED (u.a. Vorwarnung bei minimalem Hopperinhalt)• Statistikfunktion nach VDAI• Zusätzliche Sicherheit durch Passwort• komfortable Konfiguration durch wählbaren Wert für Münzausgabe, auch Ausgabe von Token o.ä. möglich

Am Schacht
D-36419 Buttlar
Telefon: +49 (0) 36967 731-0
Telefax: +49 (0) 36967 731-20
www.pmd-wutha.de
info@pmd-wutha.de


PHOENIX MECANO
Digital Elektronik GmbH
Münzprüfsysteme